

A.C.E.M.E.-PYRAT

MAISON FONDÉE EN 1928

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRO-MECANIKES ET ELECTRONIQUES - PYRAT

SAINT-MEDARD D'EXCIDEUIL - 24160 - EXCIDEUIL - TEL 53-62-40-21

CHARGEUR CHARGEFORT 20 A SPECIAL 24 V NOTICE D'UTILISATION

MISE EN CHARGE D'UNE BATTERIE :

BATTERIE 6 VOLTS (3 bouchons) .

- Commutateur de gauche sur " 6V " .
- Commutateur du milieu sur " 12 V " .
- Commutateur de droite sur MAXI : l'ampèremètre doit indiquer entre 14 et 20 Ampères en cours de charge .
- Commutateur de droite sur MINI : l'ampèremètre doit indiquer entre 7 et 10 Ampères .



BATTERIES 12 VOLTS (6 bouchons ou 2 fois 3 bouchons si elles sont séparées)

- Commutateur de gauche sur " 12/24 V " .
- Commutateur du milieu sur " 12V " .
- Commutateur de droite sur MAXI , l'ampèremètre doit indiquer entre 12 et 16 Ampères en cours de charge .
- Commutateur de droite sur MINI : l'ampèremètre doit indiquer entre 6 et 8 Ampères .

BATTERIES 24 VOLTS (DEUX batteries 12V ou QUATRE batteries 6V) .

- Commutateur de gauche sur "12/24 V " .
- Commutateur du milieu sur " 24 V " .
- Commutateur de droite sur MAXI : l'ampèremètre doit indiquer 6 à 8 Ampères .

PROTECTIONS :

En position MAXI ce Chargefort est protégé par deux disjoncteurs coupant la charge si le débit dépasse longuement 22 Ampères .

En position MINI ce Chargefort est protégé par le disjoncteur de gauche coupant la charge si le débit dépasse longuement 11 Ampères .

En cas de disjonction, supprimer d'abord la cause (batterie branchée à l'envers, mauvaise position des commutateurs, aide prolongée pour démarrage) et appuyer sur les boutons verts des disjoncteurs pour les réarmer .

FIN DE CHARGE DES BATTERIES :

En fin de charge le débit du Chargefort diminue automatiquement de 30 à 40 %, la batterie bouillonne et tiédit; il est inutile de prolonger la charge .

Ce Chargefort est aussi construit pour aider efficacement au démarrage des moteurs; il suffit en général de mettre la batterie en charge pendant environ 1/4 H et de laisser le chargeur branché sur la batterie sur position MAXI jusqu'au succès.

GARANTIE :

Réparation gratuite pendant DEUX ANS de toutes les pannes du chargeur dont nous pourrions avoir la responsabilité .